





BOWIE CLIP 93037 B-B

26713 9330 B-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 26713 9330 B-B

WEISS-WEISS 26713 9330 W-W



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau, Decke Aufbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 51
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
CERTIFICATION	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	811lm // 10W // 82lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Optionen

MOUNTING KIT FLUSH SPY

BOWIE CLIP 93037 B-B

26713 9330 B-B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [26713_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Plasterboard	 MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Stucanet	 MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Wood	-	
 Concrete	-	
 Concrete + plaster	 MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Lintel + plaster	 MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Hollow-core slab	-	
 Hollow-core slab + plaster	 MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Stretched ceiling	-	


BOWIE CLIP 93037 B-B

26713 9330 B-B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte


#



300 90 63

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->4(4) / 1->4(3)

☐


300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->2(2) / 1->2(1)

☐


300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


2->6(6) / 1->6(4)

☐


300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)

☐


300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


1->2(2) / 1->2(1)

☐


21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER


1->2 / 1->2

☐


21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1


1->3 / 1->3

☐


21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1->3 / 1->3

☐


21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->3 / 1->3

☐


BOWIE CLIP 93037 B-B

26713 9330 B-B




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

☐



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2

☐



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2 / 1->2

☐



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

☐



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

☐


21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2

☐



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

☐

BOWIE CLIP 93037 B-B
26713 9330 B-B

Mounting Kit



414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY



Notes: