



## MINI DEEP RINGO II 93018 B

19423 9310 B



ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 19423 9310 B

**FLEMISH BRONZE** 19423 9310 FBR

**FLEMISH GOLD** 19423 9310 FG

**WEISS** 19423 9310 W



Auf der Website anzeigen

### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rund - 56
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	80
<b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>	min.5
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
<b>TM-30</b>	Rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1018lm // 8,6W // 118lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	663lm // 10W // 67lm/W

### Erforderliches Zubehör











LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

## MINI DEEP RINGO II 93018 B

19423 9310 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: [19423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-


## MINI DEEP RINGO II 93018 B

19423 9310 B

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->4(3)



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1)




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->3



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1->3 / 1->3




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->3 / 1->3


# MINI DEEP RINGO II 93018 B

19423 9310 B




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2 / 1->2




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



## **MINI DEEP RINGO II 93018 B**

19423 9310 B

Notes: